

OZNACZENIA:

- A *opr.świetlówkowa nastropowa typ ORN–418RPP 4x18W Farel*
- B *opr.świetlówkowa nastropowa typ OKN–236/P 2x36W Farel*
- C *opr.świetlówkowa nastropowa typ OKN–218/P 2x18W Farel*
- D *opr.plafoniera typ Ametyst 2x18W TC–D IP65*
- E *oprawa PORTAL MAXI 1xPL–S 9W KVG IP54 Lena Lighting / nad lustrem/*
- F *opr. ścienna HK 005/02 1xTC–D13W ES System*
- HZ *oprawa ścienna zewnętrzna*
- *Oprawa piktogramowa, ewakuacyjna do świetlówek typu AWH–8 (2x8W)*
- *Oprawa wskazująca drogę ewakuacji –ESSystem*
- *łącznik 1–biegunowy, 16A*
- *łącznik "świecznikowy", 16A*
- *łącznik schodowy 16A*
- IP44 *łącznik 1–biegunowy, 16A IP44*
- *przycisk dzwonkowy 230V*
- *gniazdo wtyczkowe 2–bieg.z uziemieniem podtynkowe*
- *gniazdo wtyczkowe 2–bieg. z uziemieniem podtynkowe podwójne*
- *gniazdo wtyczkowe 2–bieg. podtynkowe z uziemieniem,pojedyncze, IP44*
- *wypust 3f –400V*
- *wentylator 230V*
- *dzwonek 230V*



YDYżo750 3x1,5mm2

1. *Stosować przewody YDY o przekroju żył 1,5mm2 w przypadku instalacji oświetlenia oraz YDYżo 3x2,5mm2 dla obwodów gniazd wtyczkowych.*
2. *W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych stosować osprzęt bryzgoodporny o stopniu ochrony IP–44.*
3. *Wentylatory łazienkowe w pomieszczeniach sanitarnych podłączyć pod wyłączniki oświetlenia w układzie z przekaźnikiem czasowym PCP–04/Zamel/*
4. *Do wentylatorów w pomieszczeniach biurowych stosować regulator obrotów*
5. *Instalacje do gniazd konputerowych wykonać n/t w listwach LN 50x20.2.*
6. *Rozmieszczenie punktów dystrybucyjnych ustalić z użytkownikiem pomieszczeń.*
7. *Przepusty kabli przez ściany i w podłodze wykonac w rurze gietkiej ICTA3422 śr. 25*
8. *Przy układaniu przewodów sieci logicznej zachowac odległośc 10cm od przewodów instalacji elektrycznej.*
9. *Do każdego miejsca pracy MP prowadzone sa dwa przyłacza z 2 gniazdami RJ45 wykonane przewodem kat 6 UTP 4x2x0.5 PCV oraz obwód gniazd wtyczkowych dedykowanych 230V*
10. *Wyposazenie i lokalizacja szafy krosowej w panele nie jest objęte projektem serwer zlokalizowac w pomieszczeniu nr 2.9*
11. *Oprawy ewakuacyjne piktogramowe pracują w trybie pracy awaryjnej. Świetlówka "swieci" po awaryjnym zaniku lub wyłączeniu napięcia zasilającego w obwodzie oświetlenia podstawowego.*

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

L.P	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia [m.]
1.1	Komunikacja	płytki ceramiczne	3,11
1.2	Aneks kuchenny	płytki ceramiczne	4,66
1.3	Pomieszczenie biurowe	panele podłogowe	5,30
1.4	Pomieszczenie biurowe	panele podłogowe	19,07
1.5	Komunikacja	płytki ceramiczne	5,98
1.6	Szatnia na odzież własną	płytki ceramiczne	6,59
1.7	Pom. higieniczno-sanitarne	płytki ceramiczne	5,08
1.8	Szatnia na odzież roboczą	płytki ceramiczne	3,46
	(ETAP I INWESTYCJI) RAZEM:		53,2500
1.9	Pomieszczenie biurowe	panele podłogowe	15,79
1.10	WC	płytki ceramiczne	4,07
1.11	Kuchnia	płytki ceramiczne	10,05
1.12	Pomieszczenie biurowe	płytki ceramiczne	13,02
1.13	Pomieszczenie porządkowe	płytki ceramiczne	1,60
1.14	Punkt obsługi kontrahenta	płytki ceramiczne	35,06
1.15	Pomieszczenie biurowe	panele podłogowe	9,26
	(ETAP II INWESTYCJI) RAZEM:		88,8500
	/Polam Suwałki/ RAZEM:		142,10

POWIERZCHNIA ZABUDOWY (całość):	182,76m²

Jednostka projektowa	AT PRACOWNIA PROJEKTOWA KURTO PRYSZCZ Ul. Akademii Umiejętności 28/1 43-300 Bielsko-Biała tel. 508 37 70 09, 693 88 33 71	Nazwa inwestycji	ETAP I PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU USŁUGOWEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W JASIENICY
		Lokalizacja	JASIENICA ul. Jasienica 159 pgr 405
Tytuł rysunku	RZUT PARTERU Plan instalacji elektrycznej	Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
		Data	10.2010
		Rodzaj opracowania	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
		Skala	1:50
Inwestor	GMINA JASIENICA ul. Jasienica 159 43-386 Jasienica	Projektował	mgr inż.Mrceli Rylko uprawnienia: uprawnienia bud. w specjalności inst. elektryczne do projektowania bez ograniczeń nr upr.: 84/G/85
		Sprawdził	mgr inż. Tadeusz Dyczkowski uprawnienia: uprawnienia bud. w specjalności inst. elektryczne do projektowania bez ograniczeń nr upr.: 251/94 BB
		Nr rysunku	E-02

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE